

**SERIE KENMERKEN**

Apple, het Apple-logo en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., die gedeponeerd zijn in de Verenigde Staten en andere landen. Android en het Android-logo zijn handelsmerken van Google Inc.



Draadloos geheugen



App Cardin



433MHz



868MHz



Netwerkiterface

PRODUCTKENMERKEN

Multi-decoding



868MHz

Eigenschappen 3G/WIFI-ONTVANGERS**Digitale kwarts afstandsbediening met Rolling Codes**

Ontvanger met LCD-scherm en 3G/Wifi functie (12/24Vac-dc)

Dankzij de ingebouwde 2G/3G of Wifi module, de geavanceerde software en de zeer efficiënte signaalontvangst maakt deze ontvanger het mogelijk om (zonder bereiklimiet) installaties die gebruik maken van radiografische bedieningssystemen (automatische toegangspoorten, toegangscontrole, parkeerterreinen enz.) op afstand te besturen.

Deze toepassing is uitermate geschikt voor installaties met meerdere gebruikers (er kunnen tot 3000 zenders opgeslagen worden) en installaties waar de codes regelmatig gewijzigd of vernieuwd moeten worden.

De USB verbinding, de programmeer- en afsteltoetsen en het efficiënte display maken het mogelijk om het apparaat volledig zelfstandig in te stellen.

Voor het besturen van de installatie beschikt het apparaat over de volgende functies: opslaan/wissen van zendercodes en instellen van de werkingsmode voor elke afzonderlijke uitgang. Het apparaat kan tot 4 programmeerbare kanaalmodules beheren (puls/ON-OFF/tijd/NC-NO contact en reset bij inschakeling)

Het apparaat is bovendien voorzien van een Real Time Clock waarmee de tijdvakken voor het activeren van de uitgangen geregeld kunnen worden en een niet-vluchtig geheugen dat de activeringen ervan registreert (meer dan 100.000) die met een normale verbinding gedownload en geraadpleegd kunnen worden.

De CARDINTX_SW software kan gedownload worden op de website www.cardin.it en maakt het mogelijk om gebruikerscodes te beheren via één van de drie verbindingsmogelijkheden: direct via USB kabel, met 2G/3G module via het mobiele communicatienetwerk of via Wifi module.

Eén of meer uitgangen kunnen op afstand aangestuurd worden via telefonische oproep of per SMS dankzij de 2G/3G module indien geïnstalleerd of via app. Er zijn ook vier onafhankelijke ingangen beschikbaar om de status van externe apparaten te controleren die per SMS of via app bij de ontvanger opgevraagd kan worden.

Op de Cardin software is het mogelijk om de 4 beschikbare ingangen op de ontvanger te configureren volgens de vereisten van de installatie. Zodra er zich een specifieke toestand op de ingangen voordoet (reset van de status van de positie van de deur, de beveiligingen, stroomvoorziening aanwezig/niet aanwezig enz.), stuurt de ontvanger een gepersonaliseerd bericht naar de van tevoren geregistreerde e-mailadressen. Dankzij dit systeem wordt de 3G ontvanger een echt hulpmiddel bij het onderhoud.

Productkenmerken RCQ868-3G**Ontvanger met LCD-scherm en 2G-3G functie (12/24Vac-dc)**

Dit model kan uitgerust worden met vier verwisselbare kanaal-modules, instelbaar in pulsmode, ON-OFF mode of tijdmode.

USB-verbinding en 2G-3G module voor beheer van de gebruikerscodes en activering van de uitgangen. Mogelijkheid om tot 3000 codes op te slaan.

1 kanaalmodule inbegrepen.

Mogelijkheid om tot 3000 codes op te slaan.

Behuizing voor buitenopstelling van ABS - IP55.



> ULTIMATE CARDIN App

RCQ868-3G - RADIOGESTUURDE AFSTANDBEDIENINGSSYSTEMEN

Ontvanger met LCD-scherm en 2G-3G functie (12/24Vac-dc)



ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsspanning	Vac/dc	12/24
Max. uitgangsstroom	A	0.5
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it