

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE**

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et le logo Android sont des marques déposées de Google Inc.



Mémoire wireless



App Cardin



433MHz



868MHz



Interface de réseau

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Multi-décodage



868MHz

**Caractéristiques RÉCEPTEURS 3G/WiFi**

Télécommande radio digitale au quartz à Rolling Code

Récepteur avec afficheur LCD et fonction 3G/WiFi (12/24Vac-dc)

Grâce à un module 2G-3G ou WiFi intégré dans l'appareil, un logiciel avancé et un appareil de réception extrêmement performant, le récepteur permet de gérer à distance (sans limite) n'importe quelle installation nécessitant un système de commande par radio (automatisations d'accès, contrôles d'accès, parkings, etc.).

Il trouve sa meilleure application sur des installations avec un grand nombre d'utilisateurs (jusqu'à 3000 émetteurs mémorisables), et nécessitant de fréquentes mises à jour et modifications de la configuration des codes.

La connexion USB, les touches de programmation et réglage, ainsi que la clarté de l'affichage permettent de programmer l'appareil en toute autonomie.

Pour la gestion de l'installation, cet appareil dispose des fonctions de mémorisation/effacement des codes émetteurs et de programmation du mode de fonctionnement de chaque sortie. Le récepteur est en mesure de gérer jusqu'à quatre modules de canal programmables (impulsif/ON-OFF/temporisé, type de contact N.O./N.F., reset à l'allumage).

Dispose en outre d'une horloge en temps réel permettant de définir des plages horaires d'activation des sorties, ainsi que d'une mémoire non-volatile enregistrant les activités de ces dernières (plus de 100 000), lesquelles peuvent ensuite être téléchargées et consultées via connexion courante.

Le logiciel CARDINTX\_SW, téléchargeable depuis le site [www.cardin.fr](http://www.cardin.fr), permet la gestion des utilisateurs mémorisés en utilisant un des trois moyens de connexion suivants: direct par câble USB, par module 2G/3G au moyen du réseau de communication mobile ou par module WiFi.

Il est possible d'activer à distance une ou plusieurs sorties par appel téléphonique ou SMS, avec module 2G/3G installé, ou par App. De surcroît, quatre entrées indépendantes sont disponibles pour le monitoring des appareils extérieurs. Leur paramétrage permet de recevoir des alertes via mail.

Il est possible de configurer sur le logiciel Cardin, les 4 entrées disponibles dans le récepteur selon les besoins de l'installation. Dès apparition d'un état spécifique des entrées (récupération de l'état de la position de la porte, des sécurités, présence/absence d'alimentation...), le récepteur enverra une notification personnalisée aux adresses mails préenregistrées. Grâce à ce système, le récepteur 3G devient un réel outil d'aide à la maintenance.

**Caractéristiques du produit RCQ868-3G**

Récepteur avec afficheur LCD et fonction 2G-3G (12/24Vac-dc)

Cette unité peut accueillir jusqu'à quatre modules de canal interchangeables, programmables sur mode impulsif, "ON/OFF" ou "temporisé".

Connexion USB et module 2G-3G pour la gestion des utilisateurs mémorisés et l'activation des sorties.

Un relais inséré.

Possibilité de mémoriser jusqu'à 3000 codes.

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP55.




&gt; App ULTIMATE CARDIN

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Alimentation                  | Vac/dc | 12/24     |
| Courant maxi. de sortie       | A      | 0.5       |
| Température de fonctionnement | °C     | -20...+55 |
| Indice de protection          | IP     | 55        |

## DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN