

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Mémoire wireless

Caractéristiques COMMANDE DE PROXIMITÉ**Systèmes de commande de proximité**

Transmission digitale par fil
Montage en applique IP57.
Codes usagers mémorisables: 1000
Combinaisons de code: 1 million.
Fonctions gérables séparément: 4
Gestion de 3 périphériques (clavier / lecteur)
Programmation du rétroéclairage

DKS est un système de commande filaire sécurisé, conçu pour les entrées automatisées et contrôles d'accès. Extrêmement efficace et facile à installer sur toute structure, il est constitué d'un pavé numérique anti-vandale pour la sélection, d'un clavier avec la fonction transpondeur, d'un lecteur transpondeur et d'une interface activable en saisissant un code sur le clavier ou en tenant à proximité un émetteur de la série S500 ou un tag/une carte transpondeur. Le branchement entre eux s'effectue par câble blindé unipolaire.

DKS1000 est un système constitué d'un clavier numérique anti-vandale pour la sélection et d'une interface. Le clavier numérique avec programmation du rétroéclairage représente la partie de commande et est extrêmement compact et fiable grâce à sa structure métallique en zamak, son joint d'étanchéité d'une seule pièce en caoutchouc silicone, sa plaque de fixation murale en zamak et son système de verrouillage avec élément à vis personnalisé. L'interface DKS1000R permet de mémoriser 1000 codes usagers et dispose des fonctions d'effacement et de mémorisation des codes directement depuis le clavier, ainsi que de la fonction de reset de la mémoire. Possibilité de gérer jusqu'à quatre fonctions différentes, avec des touches distinctes, en mode impulsif, ON / OFF ou temporisé programmable. Possibilité d'enregistrer des codes à distance, sans devoir accéder à l'interface, ceci en saisissant simplement un code de validation particulier.

DKSTP/DKSTPM est un système composé d'un lecteur transpondeur et d'une interface. Le lecteur transpondeur DKSTPT, qui représente la partie de détection, conjugue compacité et fiabilité. Le boîtier, réalisé en polycarbonate antichoc (et en zamak DKSTPMT) IP57, est doté d'une base de fixation rapide au mur. Il permet la lecture sans contact de tag, carte transpondeur ou d'émetteur de la série S500, grâce à l'utilisation de l'interface DKS1000R qui dispose d'une mémoire en mesure d'enregistrer bien 1000 utilisateurs. Possibilité d'utiliser jusqu'à trois lecteurs transpondeur, raccordés à une unique interface, pour délivrer des commandes depuis différents emplacements. Possibilité d'enregistrer les tags directement depuis le lecteur au moyen d'un tag maître ou, en accédant à l'interface, au moyen du bouton de programmation. Le transpondeur, qui se trouve dans les tags, étant passif, il ne nécessite pas d'être alimenté. Il ne s'active que lorsqu'il se trouve dans la zone d'interrogation du lecteur, c'est-à-dire dans la zone de couverture.

DKSDUAL est un système de sécurité multifonction qui regroupe au sein d'un seul et même dispositif les fonctions des DKS1000 et DKSTP. Il est logé sous un boîtier en polycarbonate antichoc IP57 et dispose d'un rétroéclairage à intensité réglable, géré automatiquement par un capteur de lumière ambiante et de proximité.

Caractéristiques du produit DKSTPM**Kit lecteur transpondeur en zamak + interface**

> App ULTIMATE CARDIN

Lecteur transpondeur**Montage en applique IP57.**

Le clavier en métal anti-vandale DKS1000T dispose de 12 touches dont 10 numériques (0-9), une de confirmation (*) et une d'annulation (#) qui permettent de programmer le mode de fonctionnement du rétroéclairage et les autres paramètres de fonctionnement. Il est disposé pour le raccordement au système de sécurité DKS par l'intermédiaire d'un fil blindé unipolaire pour l'alimentation électrique et la communication. En outre, il est muni d'une sortie série auxiliaire pour le raccordement au système CARHF2 (voir catalogue des prix Liberté).

Interface 4CH

L'interface est logée sous boîtier facile à installer et dispose de:

Alimentation 12 ou 24Vac-dc.

4 relais (un pour chaque canal, avec contact N.O.)

Gestion de 3 périphériques (claviers et/ou lecteurs transpondeur).

1 touche multifonction qui permet: la mémorisation d'un code, l'effacement d'un code, l'effacement de toute la mémoire, l'introduction d'un code de validation pour la "mémorisation à distance".

Il est possible de mémoriser 1000 codes de 6 chiffres maxi., et de valider, pour chaque code, de un à quatre canaux (différentes fonctions).



> App ULTIMATE CARDIN


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation

Vac/dc

12/24

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN