



### CARATTERISTICHE SERIE

 Motore alimentato a 230V

### Caratteristiche PRG 230V

Programmatori elettronici a microcontrollore per motori 230V

Alimentazione generale 230Vac

Uscita motore 230Vac

Grado di protezione IP55

Grado di ignifugazione V2

Predisposizione a scheda radio

Ingressi di comando: TA, TC, TD, TB

Apparecchiature elettroniche per il comando di sistemi automatici d'apertura. Studiate e realizzate appositamente per questo impiego, sono dotate di programmazione digitale dei tempi e delle funzioni "passo passo" con operazioni eseguite in tempo reale con l'anta in movimento che esegue il comando; si riducono così notevolmente i tempi di installazione. Il sistema di programmazione richiede il semplice utilizzo di uno o due pulsanti (a seconda della versione) che permettono l'impostazione rapida di tutte le funzioni.

Nella versione a doppia anta la programmazione è guidata dalle indicazioni fornite dal display a LED. Tutti i prodotti della serie sono stati progettati e realizzati secondo le normative di sicurezza vigenti e sono predisposti per il funzionamento automatico, semiautomatico, uomo presente e comando a distanza (predisposizione per ricevitori radio a scheda Cardin).

Apparecchiature a microcontrollore per la realizzazione di sistemi di apertura automatizzati a una/due ante, di tipo scorrevole, battente o basculante, con motorizzazione a 230Vac. La completezza della gamma offre la soluzione adeguata ad ogni problematica di impiantistica ed installazione. Un alto livello di qualità del prodotto, raggiunto con un'attenta progettazione e un'opportuna scelta dei materiali, permette di ottenere da queste apparecchiature la massima affidabilità in tutte le condizioni di lavoro.

### Caratteristiche prodotto PRG807001

Programmatore elettronico per il controllo di un motore 230V con potenza massima 450W

Predisposta per l'inserimento di una scheda radio-ricevente standard Cardin.

Controllo digitale dei tempi di lavoro.

Funzionamento anche in assenza di finecorsa meccanici.

Controllo dello spunto iniziale e limitazione di coppia.

Il programmatore trova il suo miglior impiego nel comando di porte e portoni motorizzati a 230V con un motore.



> App ULTIMATE CARDIN

## CARATTERISTICHE GENERALI


|                                        |     |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|
| Alimentazione di rete monofase 50/60Hz | Vac | 230       |
| Potenza assorbita                      | W   | 600       |
| Corrente nominale assorbita            | A   | 2.6       |
| Potenza in uscita per 1 motore         | W   | 450       |
| Potenza in uscita per 2 motori         | W   | 450*      |
| Temperatura di esercizio               | °C  | -20...+55 |
| Grado di protezione                    | IP  | 55        |
| Classe di isolamento                   | Cls | II        |

## CONNETTIVITÀ

Ricevitore a scheda opzionale

RQS

## DIMENSIONI DI INGOMBRO



&gt; App ULTIMATE CARDIN