

**CARATTERISTICHE SERIE** Radio-ricevente integrata 433 MHz 868 MHz Multi-decodifica**Caratteristiche RPQBLACK**

Programmatori elettronici per tapparelle e serrande a 110 - 240Vac

Elettronica di comando e controllo per serrande e tapparelle, studiata e realizzata appositamente per questo impiego.

I due modelli che costituiscono la linea RPQBLACK sono dotati di una nuova radio ricevente a doppia frequenza (433/868MHz) e multi-decodifica per S4XX o S500.

È presente, inoltre, un ingresso di sicurezza bilanciato (8,2K) per collegare un bordo sensibile o una fotocellula (n.c.).

La corsa del motore viene gestita partendo da una programmazione automatica semplice e intuitiva. Per ottimizzare tempi e comandi, è disponibile anche una particolare funzione che rileva quando la serranda arriva sui finecorsa del motore.

Le modalità di funzionamento sono selezionabili tramite dip-switch per tutte le funzioni più comuni. Con il modulo Bluetooth opzionale, è possibile utilizzare le app dedicate Cardin per impostare e modificare ulteriori parametri e dare comandi.

I due modelli funzionano con tensioni da 110 a 240Vac con frequenza 50/60Hz. In uscita, su motore e lampeggiante, tensione e frequenza sono pari a quelle dell'alimentazione.

Ingressi e uscite:

- Ingresso pulsante dinamico (START)
- Ingresso per bordo di sicurezza (8,2K/nc) o per contatto fotocellula
- Uscita Motore
- Uscita lampeggiante o luce di cortesia
- Uscita alimentazione fotocellula (12Vdc)

Funzioni:

- Modalità tempo o con rilevazione fine-corsa motore
- Modalità "uomo presente" selezionabile in apertura e/o chiusura.
- Richiusura automatica

Dati tecnici:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Tensione di alimentazione | 110-240Vac 50/60Hz |
| - Assorbimento in standby | <1W |
| - Uscita motore | max. 5A - 110-240Vac 50/60Hz* |
| - Uscita lampeggiante/luce di cortesia | max. 0,5A - 110-240Vac 50/60Hz* |
| - Uscita alimentazione fotocellule | 12Vdc max. 1W |
| - Tempo massimo di lavoro | 240" |
| - Tempo massimo di pausa richiusura | 240" |
| - Frequenza ricevitore | 433.92 / 868.3 MHz |
| - Capacità memoria | 100 trasmettitori |
| - Temperatura di funzionamento | -20° ... +55°C |
| - Grado di protezione | IP55 |
| - Dimensioni box | 148x118x40 mm |

(*) tensione e frequenza in uscita solo le stesse dell'alimentazione in entrata.

Caratteristiche prodotto RPQBLACKT

Programmatore elettronico di comando per un motore 110V-240Vac

Centrale di comando per serrande e tapparelle con radio ricevente integrata e box con pulsante di comando.

Dimensioni di ingombro 148 x 118 x 40 mm



> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza assorbita	W	1200
Corrente nominale assorbita	A	6.3
Potenza in uscita per 1 motore	W	1200 a 230V
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	55
Classe di isolamento	Cls	II

CONNETTIVITÀ

Modulo di scambio Bluetooth opzionale

MODBT



> App ULTIMATE CARDIN