

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE**

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et le logo Android sont des marques déposées de Google Inc.



Mémoire wireless



App Cardin



433MHz



868MHz



Compatible avec interface de réseau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Multi-décodage



868MHz



Vodafone

vodafone**Caractéristiques RÉCEPTEURS 4G/WiFi****Télécommande radio digitale au quartz à Rolling Code****Récepteur avec afficheur LCD et fonction 4G/WiFi (12/24Vac-dc)**

Grâce à un module 4G ou WiFi intégré dans l'appareil, un logiciel avancé et un appareil de réception extrêmement performant, le récepteur permet de gérer à distance (sans limite) n'importe quelle installation nécessitant un système de commande par radio (automatisations d'accès, contrôles d'accès, parkings, etc.).

Il trouve sa meilleure application sur des installations avec un grand nombre d'utilisateurs (jusqu'à 3000 émetteurs mémorisables), et nécessitant de fréquentes mises à jour et modifications de la configuration des codes.

La connexion USB, les touches de programmation et réglage, ainsi que la clarté de l'affichage permettent de programmer l'appareil en toute autonomie.

Pour la gestion de l'installation, cet appareil dispose des fonctions de mémorisation/effacement des codes émetteurs et de programmation du mode de fonctionnement de chaque sortie. Le récepteur est en mesure de gérer jusqu'à quatre modules de canal programmables (impulsif/ON-OFF/temporisé, type de contact N.O./N.F., reset à l'allumage).

Dispose en outre d'une horloge en temps réel permettant de définir des plages horaires d'activation des sorties, ainsi que d'une mémoire non-volatile enregistrant les activités de ces dernières (plus de 100 000), lesquelles peuvent ensuite être téléchargées et consultées via connexion courante.

Le logiciel CARDINTX_SW, téléchargeable depuis le site www.cardin.fr, permet la gestion des utilisateurs mémorisés en utilisant un des trois moyens de connexion suivants: direct par câble USB, par module 4G au moyen du réseau de communication mobile ou par module WiFi.

Il est possible d'activer à distance une ou plusieurs sorties par appel téléphonique ou SMS, avec module 4G installé, ou par App. De surcroît, quatre entrées indépendantes sont disponibles pour le monitoring des appareils extérieurs. Leur paramétrage permet de recevoir des alertes via mail.

Il est possible de configurer sur le logiciel Cardin, les 4 entrées disponibles dans le récepteur selon les besoins de l'installation. Dès apparition d'un état spécifique des entrées (récupération de l'état de la position de la porte, des sécurités, présence/absence d'alimentation...), le récepteur enverra une notification personnalisée aux adresses mails préenregistrées. Grâce à ce système, le récepteur 4G devient un réel outil d'aide à la maintenance.

Caractéristiques du produit RCQ868-4G10**Récepteur avec afficheur LCD et fonction 4G (12/24Vac-dc)**

Cette unité peut accueillir jusqu'à quatre modules de canal interchangeables, programmables sur mode impulsif, "ON/OFF" ou "temporisé".

Connexion USB et module 4G pour la gestion des utilisateurs mémorisés et l'activation des sorties.

Un relais inséré.

Possibilité de mémoriser jusqu'à 3000 codes.

Le récepteur comprend un abonnement de 10 ans avec le partenaire Vodafone.

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP55.



> App ULTIMATE CARDIN

RCQ868-4G10 - SYSTÈMES RADIO


Récepteur avec afficheur LCD et fonction 4G (12/24Vac-dc)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	12/24
Courant maxi. de sortie	A	0.5
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it