

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Android y el logotipo Android son marcas comerciales de Google Inc.



Memoria inalámbrica



App Cardin



433MHz



868MHz



Compatible con interfaz de red

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Multi-decodificador



868MHz



Vodafone

vodafone**Características RECEPTORES 3G/WiFi****Radiomando digital de cuarzo Rolling Code**

Receptor con display LCD y funcionalidad 3G/WiFi (12/24Vac-dc)

Gracias a un módulo 2G-3G o WiFi presente en el equipo, un sistema software avanzado y un aparato de recepción de alto perfil, el receptor permite controlar a distancia (sin límite alguno) cualquier equipo que necesite un sistema de mando vía radio (automatismos de entrada, control de accesos, aparcamientos, etc.).

Su aplicación ideal se realiza en equipos con un elevado número de usuarios (se pueden memorizar hasta 3000 emisores) que requieren frecuentes actualizaciones y cambios en la configuración de los códigos.

La conexión USB, las teclas de programación y regulación, así como el eficiente display permiten efectuar la configuración del equipo en completa autonomía.

Para la gestión del equipo, el aparato ofrece funciones de: memorización/cancelación de códigos emisores y programación del modo de funcionamiento para cada salida. El receptor controla hasta cuatro módulos de canal programables (de impulsos/ON-OFF/temporizado, tipo de contacto NA/NC, restablecimiento al encendido).

Dispone además de un Real Time Clock por medio del cual se pueden ajustar las franjas horarias de habilitación de las salidas, además de una memoria no volátil que registra las activaciones de las mismas (más de 100000), que se podrán descargar y consultar con una conexión normal.

El software CARDINTX_SW se descarga del sitio www.cardin.it y permite la gestión de los usuarios en memoria, usando uno de los tres métodos de conexión posibles: directo con cable USB, con módulo 2G/3G utilizando la red de comunicación móvil, con módulo WiFi.

Es posible activar a distancia una o más salidas mediante llamada telefónica o SMS, con módulo 2G/3G instalado, o también mediante aplicaciones. Además hay cuatro entradas independientes a disposición, que se utilizan para monitorizar los aparatos externos, cuyo estado puede comprobarse interrogando el receptor mediante SMS o App.

En el software Cardin es posible configurar las 4 entradas disponibles en el receptor según las necesidades de la instalación. Apenas se manifiesta una condición específica en las entradas (restablecimiento del estado de la posición de la puerta, seguridades, presencia/ausencia de la alimentación, etc.), el receptor envía una notificación personalizada a las direcciones de correo electrónico registradas previamente. Gracias a este sistema, el receptor 3G se convierte en un instrumento de ayuda útil para el mantenimiento.

Características del producto RCQ868-4G10**Receptor con display LCD y funcionalidad 4G (12/24Vac-dc)**

El receptor puede alojar hasta cuatro módulos de canal intercambiables, programables de impulsos/ON-OFF o temporizado".

Conexión USB y módulo 4G para la gestión de los usuarios en memoria y las activaciones de las salidas.

Una ficha de canal insertada.

Posibilidad de memorizar hasta 3000 códigos.

El receptor incluye el abono con Vodafone durante 10 años.

Estuche para exteriores de ABS - IP55.



> App ULTIMATE CARDIN

RCQ868-4G10 - SISTEMI DE RADIO

Receptor con display LCD y funcionalidad 4G (12/24Vac-dc)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	12/24
Corrente max. di uscita	A	0.5
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	55

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it