

**SERIE KENMERKEN**

App Cardin



868MHz



Compatibel met netwerkinterface

PRODUCTKENMERKEN

868MHz



S486

Eigenschappen S486

Digitale kwarts afstandsbediening met Rolling Codes

868MHz FM Rolling Code

2⁶⁶ codecombinaties

Inleren via afstandsbediening

Antenne ANQ800-1

Beschikbare kanalen 1-2-3-4

Bereik 100 - 150m

Aantal geprecodeerde zendercodes meer dan 268 miljoen

Modern en goed presterend radiografisch systeem waarin een aantal verschillende specifieke toepassingen samengebundeld zijn die gebruikt worden voor het op afstand bedienen van automatiseringssystemen en beveiligingen.

Deze apparaten van hoog technologisch niveau zijn ondergebracht in eenvoudig te monteren en te gebruiken behuizingen, zijn zorgvuldig afgewerkt en hebben een aantrekkelijke stijlvolle vormgeving zoals bij alle producten van Cardin.

Deze serie biedt een oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals bediening van automatische deuren en poorten, zonweringen en rolluiken, beveiligings- en toegangscontrolesystemen en ook diverse schakelsystemen met ON/OFF of tijdaansturing. Het S449 - S486 systeem biedt niet alleen een hoge mate van efficiëntie, maar ook zeer groot gebruiksgemak voor de gebruiker en eenvoudige installatie en beheer voor de installateur.

Een compleet en veilig systeem, het hoogtepunt van de hedendaagse technologie, gemaakt met de ernst en de kwaliteit waar alle producten van Cardin om bekend staan.

De "sleutel" van het systeem bestaat uit het feit dat de zenders "uniek zijn", vervaardigd zijn uit krasvrij en schokbestendig kunststof, eenvoudig te bedienen zijn en klein zijn van formaat. Deze zenders zijn beschikbaar in 4 mini uitvoeringen van 1 tot 4 kanalen en als muurmodel met 4 kanalen om vanaf een vast punt verschillende toepassingen aan te sturen. De versie met 1 drukknop (mono kanaal) is aangepast om beveiliging en toegangscontrole systemen te bedienen. De uitvoering met 3 drukknoppen, is praktisch en doeltreffend om gebruikt te worden bij de aansturing van rolluiken. Dankzij de 3 verschillende toetsen zijn de handelingen "openen, sluiten en stoppen" eenvoudig uit te voeren.

Er is een speciale clip voorhanden om een transponder op de zenderbehuizing toe te passen.

Productkenmerken PGM486

Handheld besturing

Programmeersysteem voor gebruikerscodes dat verbonden kan worden met een PC. Maakt het mogelijk om zendercodes in het geheugen van de ontvanger te beheren zonder ze één voor één te hoeven activeren.

De zendercodes die van tevoren in blokken gecodeerd zijn kunnen snel opgeslagen worden bij installaties met meerdere gebruikers waarbij veel zenders gebruikt worden.

Het is mogelijk om een zender die de gebruiker verloren heeft afzonderlijk te vervangen. Met verbindingkabel en AC-adapter.

Interne voeding (batterij) 9Vdc.

Verlicht scherm 16 tekens x 4 regels.

Aantal reserveerbare codes 2000 (KEY449).

Externe voeding 12Vac-dc.



> ULTIMATE CARDIN App