

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE**

-  Moteur alimenté en 12V
-  GSM
-  Horloge
-  Compatible avec interface de réseau
-  S504
-  S504 Transceiver
-  433MHz

Caractéristiques CARHF**Systèmes de contrôle d'accès**

Cette série de contrôle d'accès est la solution idéale pour les édifices multi-usagers, les immeubles, résidences, activités commerciales, industries, hôtels, collectivités et tous les locaux nécessitant une programmation, un contrôle et la gestion des accès.

CARHF4G-10 (avec SIM prépayée de dix ans) et le CARHF4G (libre choix de l'opérateur téléphonique) sont des systèmes de contrôle d'accès jusqu'à 4 sorties (deux à contact sec et deux open collector) pour la commande de dispositifs externes permettant l'activation à distance d'appareils électriques et électroniques (portails, portillons, lumières ...).

Pour la gestion des sorties, le récepteur permet de mémoriser jusqu'à 1000 télécommandes, de connecter un ou deux lecteurs transpondeurs et un ou deux claviers numériques ou un lecteur et un clavier. En utilisant une carte SIM compatible (carte SIM disposant d'un numéro de téléphone) celle-ci accepte aussi l'activation par appel téléphonique.

Le choix de l'opérateur téléphonique est libre à condition que la carte SIM ne contienne pas de code PIN. Les dispositifs sont gérés par le biais du site internet «MyCardin.com», ce qui facilite la gestion du contrôle d'accès, l'activation et désactivation des sorties de l'horloge et l'ajout /suppression des télécommandes/badges à distance.

ATTENTION ! Ce produit exige un niveau de couverture GSM permettant de garantir son fonctionnement, il est donc conseillé de contacter son opérateur local pour des informations à ce sujet.

Description technique

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP55 (148 x 118 x 40).

Affichage numérique indiquant les fonctions en temps réel (état des relais, utilisateur, horloge, etc.).

Capacité de mémorisation jusqu'à 1000 télécommandes S504 unidirectionnel / bidirectionnel ou S449 unidirectionnel.

Libre choix de l'opérateur téléphonique (SIM CARD).

Possibilité de connecter un lecteur transpondeur et un clavier.

Activation par appel téléphonique.

Programmation par SMS.

Programmation des données par internet « MyCardin.com ».

Quatre contacts (dont deux secs et deux OC) pour la commande de dispositifs externes (portes, portails, lumières).

Alimentation 12 Vdc.

Gestion programmable de l'horloge et jours fériés (illimité).

Gestion des droits d'accès.

Caractéristiques du produit CARHF4G**Récepteur 4G pour contrôle d'accès**

Récepteur 4G avec libre choix de l'opérateur téléphonique




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	12
Courant maxi. de sortie	A	1
Température de fonctionnement	°C	-20...+70
Indice de protection	IP	55

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN