



MERKMALE DER SERIE

27 MHz 27MHz

30 MHz 30MHz

AM S38 S38AM

MERKMALE DES PRODUKTS

30 MHz 30MHz

AM S38 S38AM

Eigenschaften S38

Digitale superheterodyn Funksteuerung feste Code / Rolling Code

Funksteuerungen

Trägerfrequenz 27,195 MHz "AM"

16384 programmierbare Codes mittels Binärem 14-Wege-Dip-Schalter

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-8

Reichweite des Senders 100 - 700m

Anzahl der verfügbaren Codes 7.000.000

Reichweite des Senders 200-300m

Die Funksteuerung ermöglicht die Fernbedienung elektrischer und elektronischer Geräte und findet die beste Anwendung bei der Steuerung automatischer Öffnungssysteme und bei allen Anlagen, bei denen die Fernbetätigung (drahtlos) geschützt durch einen hochzuverlässigen Geheimcode verlangt wird. Die Funksteuerung besteht aus einem oder mehreren Sendern und aus einem oder mehreren Empfängern, die gemäß den spezifischen Anforderungen der Anlage kombiniert werden.

Das Funksteuerungssystem besteht aus einem oder mehreren Sendern und aus einem oder mehreren Empfängern die gemäß den spezifischen Anforderungen der Anlage kombiniert werden. Bei der Verwendung der Miniatursender wird eine Reichweite von 150-200 m garantiert, während bei den Handsendern die Reichweite durch die Verwendung einer abgestimmten CARDIN-Antenne auf 300-700 m gesteigert werden kann (die Werte beziehen sich auf einen freien Raum ohne Funkfrequenzstörungen). Ein vollständiges und sicheres System hergestellt mit dem gleichen strengen Qualitätsmaßstab wie bei allen anderen CARDIN-Produkten.

Programmierbare Codes

Die Serie S38 verwendet ein programmierbares Kodierungssystem, das auf einem binären 14-Wege-Dip-Schalter basiert. Bei den Empfängern, Versionen mit 1 bis 4 Kanälen, wird die Programmierung des Anwendercodes mittels des 14-Wege-Dip-Schalters vorgenommen. Dies erlaubt 16384 Kombinationen. Die Verwendung von Sendern mit 8 Tasten ermöglicht die Programmierung des Codes in den Empfängern mit 4 und 8 Kanälen mittels eines 13-Wege-Dip-Schalters. Dies erlaubt 8192 Kombinationen. Die Programmierung kann zwecks Gewährleistung der Geheimhaltung des Benutzercodes auch mehrmals später nach der Installation neu ausgeführt werden.

Merkmale des Produkts TRQ038800



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it