



MERKMALE DER SERIE



MERKMALE DES PRODUKTS



Eigenschaften FM400

Digitale quartzgesteuerte Funksteuerung Rolling Code

Funksteuerungen

433MHz FM Rolling Code

2⁶⁶ Codekombinationsmöglichkeiten

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-4-5-21

Reichweite 100 - 150m

Die Produktpalette der Funksteuerungen wird vervollständigt durch Empfänger mit Selbstlerncode, herausnehmbarem Speicher und programmierbaren Ausgänge.

Merkmale des Produkts FM400230R4

Funkempfänger im Gehäuse (230Vac)

Empfänger mit vier festen Relais, potential Ausgänge max. 5A 230V, einstellbar auf Impuls, ON/OFF oder zeitgetaktet aufnehmen (nach Freigabe der Übertragungstaste bleibt der Ausgang 30 Sekunden eingeschaltet).

Selbstlernverfahren mit Speicherungsmöglichkeit von bis zu 1012 Benutzercodes.

Zur Aussenanwendung geeignetes Gehäuse IP55.



> ULTIMATE CARDIN App

FM400230R4 - FUNKSTEUERUNGEN

Funkempfänger im Gehäuse (230Vac)



ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	230
Maximale Ausgangsstrom	A	5
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it