

**PRODUCTKENMERKEN**

Draadloos geheugen

Eigenschappen BEFEHLSSYSTEME ZUR VERWENDUNG IM NAHBEREICH

Naderingsbedieningssystemen.

Bedrade digitale transmissie

Opbouwmontage IP57.

Opslaanbare gebruikerscodes: 1000

Beschikbare gebruikerscodecombinaties: 1 miljoen.

Afzonderlijk beheerbare functies: 4

Beheer van 3 randapparaten (codetableau / lezer)

Achterverlichting programmeren

DKS is een bedraad veiligheidssysteem, dat ideaal is voor het bedienen van geautomatiseerde inritten en toegangscontrolesystemen. Dit systeem, dat uiterst efficiënt is en heel eenvoudig op elke constructie gemonteerd kan worden, bestaat uit een vandaalbestendig codetableau, een klavier met transponderfunctie, een transponderlezer en een interface die geactiveerd kan worden door middel van de code die op het klavier ingetoetst wordt of door de nabijheid van een zender van de S500 serie of een tag/card transponder. Het geheel wordt verbonden met een afgeschermd éénaderige draad.

DKS1000 is een systeem dat bestaat uit een vandaalbestendig codetableau en een interface. Het klavier is bijzonder compact en betrouwbaar met een metalen behuizing van zamak, afdichting uit één stuk van siliconenrubber, metalen plaat van zamak voor bevestiging aan de muur en beveiligde afsluiting met persoonlijke schroef. Met de interface DKS1000R kunnen er 1000 verschillende gebruikerscodes in het geheugen opgeslagen worden. Het systeem beschikt over een aanmaak- en wisfunctie van codes rechtstreeks via het klavier en de mogelijkheid om het geheugen volledig te resetten. Het is eveneens mogelijk om maximaal drie codeklavieren met de interface te verbinden zodat er aansturingen vanaf verschillende plaatsen gegeven kunnen worden. Het is mogelijk om met aparte toetsen tot vier verschillende onafhankelijke contacten te beheren die ingesteld kunnen worden in pulsmode, ON/OFF mode of tijdmode. Dankzij een speciale code is het mogelijk om op afstand codes te registreren zonder dat het nodig is om toegang te krijgen tot de interface.

DKSTP/DKSTPM is een systeem dat uit een transponderlezer en een interface bestaat. De transponderlezer DKSTPT, die het detectiedeel vormt, is compact en betrouwbaar. De behuizing is van schokbestendig polycarbonaat (y zamak DKSTPMT) IP57 met bevestigingsplaat voor snelle bevestiging aan de muur. Met het systeem is contactloos lezen van de tags, de transpondercards en de zenders van de serie S500 mogelijk, dankzij de toepassing van de interface DKS1000R, in het geheugen waarvan tot 1000 gebruikers opgeslagen kunnen worden. Het is mogelijk om maximaal drie transponderlezers met één enkele interface te verbinden zodat er aansturingen vanaf verschillende plaatsen gegeven kunnen worden. Het is bovendien mogelijk om de tags rechtstreeks van de lezer te registreren door middel van een master tag of toegang te krijgen tot de interface en op de programmeertoets te drukken. De transponder in de tags is passief en hoeft dus niet van stroom voorzien te worden; deze wordt alleen geactiveerd als hij zich in de vraagzone van de lezer bevindt, aangemerkt als dekkingsgebied.

DKSDUAL is een multifunctioneel veiligheidssysteem dat de functies van de DKS10000 en de DKSTP in één product combineert. Het systeem met behuizing van schokbestendig polycarbonaat IP57 is voorzien van verlichting met verstelbare sterkte die automatisch geregeld wordt door de licht- en naderingssensor.

Productkenmerken DKSDUAL

Set transponder codetableau + interface



> ULTIMATE CARDIN App

Codetableau met transponderfunctie

Opbouwmontage IP57.

Het DKSDUALT systeem beschikt over:

12 verlichte toetsen.

De verlichting wordt geregeld door een licht- en naderingssensor.

Maakt het mogelijk om de interface in te schakelen zowel via de code als via het aflezen van S500, TAGS en CARDS.

Interface met 4 kanalen

De interface is ondergebracht in een kunststof behuizing die makkelijk geïnstalleerd kan worden en is voorzien van:

Voeding van 12 of 24 Vac-dc.

4 relais (één voor elk kanaal, met NO contact).

Beheer van 3 randapparaten (codeklavieren en/of transponderlezers).

1 multifunctionele toets om een code op te slaan, een code te wissen, het gehele geheugen te wissen, een code om "aanleren op afstand" in te stellen.

Het is mogelijk om tot 1000 codes die ieder uit maximaal 6 cijfers bestaan op te slaan en voor elke code kunnen er één tot vier kanalen geactiveerd worden (verschillende functies).



> ULTIMATE CARDIN App


ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsspanning

Vac/dc

12/24

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App