

BL1920L

Attuatore elettromeccanico (SX) con motore 230V



Caratteristiche prodotto BL1920L

Attuatore elettromeccanico (SX) con motore 230V

Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente.

Nota: per installazioni che richiedono un motore singolo sinistro specificare nell'ordine.

Per ante lunghezza max. 2m, peso max. 150kg.



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it

BL1920L

Attuatore elettromeccanico (SX) con motore 230V



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima assorbita motore	W	290
Corrente nominale assorbita motore	A	1.3
Intermittenza di lavoro	%	25
Tempo di apertura 90°	s	15
Apertura massima	°	130
Coppia max.	Nm	270
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	44

CONNETTIVITÀ



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it